



ProVista Care®



長者智能腕錶
保鈴安 A2
BPC010

產品目錄

- 一. 給設備安裝 SIM 卡/充電/開機/自動連網
- 二. 下載安裝愛家小哥APP
- 三. 添加設備並設置緊急聯絡電話
- 四. 手錶顯示介面及操作簡介
- 五. APP介面簡介
- 六. 注意事項
- 七. 產品功能及參數
- 八. 包裝清單
- 九. 免責聲明
- 十. 聯絡我們

一. 給設備安裝 SIM 卡/充電/開機/自動聯網

請先準備一張支援2G/3G/4G的Nano SIM卡，並確保該SIM卡：

1. 已開通來電顯示。
2. 已開通上網功能，包月流量在30M以上。
3. 支援2G/3G/4G SIM卡,流量使用GPRS網絡。

如為新購SIM卡請先安裝到手機裡啟動或到電訊門店激活。



- 1.磁吸式充電口
- 2.心率測試口
- 3.SIM卡蓋,從缺口處打開,
安裝SIM卡



- 4.電源鍵/掛機鍵/返回鍵
- 5.觸摸屏
- 6.喇叭
- 7.SOS鍵/接聽鍵
- 8.咪頭

如圖1放置

1. 打開手錶SIM卡蓋。
2. 向上掀開金屬片打開卡槽，晶片朝下，按照SIM卡缺角對應位置放入其中。
3. 放置好SIM卡後，向下合住金屬片，再向右推動固定好SIM卡。
4. 最後裝好手錶後蓋。

將充電線連接手錶和充電頭（5V），成功開始充電後螢幕會短時點亮，成功連網後，手錶顯示幕會自動更新時間，可通過綁定設備後查看到此設備已線上。

*手錶操作提示：

長按手錶/手錶電源鍵3秒開機，長按8秒可強制關機

短按電源鍵可掛機或返回上一級

長按SOS鍵3秒，可發起緊急呼叫

二. 下載安裝愛家小哥APP

掃描下方二維碼下載並安裝手機APP。



您也可以訪問provista-care.com或者在應用市場中搜索“Smart A”下載安裝。

請您根據提示完成註冊，並使用已註冊的手機號登錄APP。

設備要求:支持iOS 8 以上，安卓4.4以上。

三. 添加智能手錶及設置緊急聯絡電話

打開“愛家小哥A”手機APP，點擊“添加設備”按鈕，（圖三）

添加手錶：滑動手錶顯示幕至二維碼（圖四）→點擊“手錶”並掃描，（圖五）即可完成與手機的綁定操作。

第一個綁定手錶的用戶將成為手錶超級管理員，手錶(超級)管理員有權在手機APP中添加或移除聯絡人。



(圖三)



(圖四)



(圖五)

其他聯絡人可通過以下步驟綁定此手錶：

1. 通過管理員在其手機APP中添加，“功能”-“通訊錄”添加
2. 掃描二維碼進行綁定，需管理員在APP確認通過即可。

手錶的所有設置均需（超級）管理員在手機APP的“功能”欄目設置。



*若綁定設備5份鐘後，在APP未顯示此設備，請檢查：

- 1.SIM卡是否已經裝好。
- 2.是否已經開通流量並未欠費。
- 3.手錶/手環訊號及電量是否正常。
- 4.手機網絡及APP要求調用的手機許可權是否正常。

四. 手錶顯示介面及操作簡介

提示：手錶為觸摸顯示屏，可以通過手指進行滑動操作。
操作手錶時，可通過短按“電源鍵”返回上級功能表或主介面。



1.主頁：2G信號；GPRS連接；月/日；電量；時間。




2.通訊錄：點擊可查看已添加的連絡人，上下滑動可翻頁。
如為空，可在APP中添加，信號正常時會自動同步到手錶。



3.微聊頁：點擊“喇叭”可播放語音訊息，點擊“話筒”並按住可錄製語音訊息，鬆手即可發送。上下滑動可翻頁，手錶只保存3條訊息，循環覆蓋。



4.二維碼頁：點擊“APP”後掃描，可以下載APP，
點擊“手錶”後掃描，可進行綁定手錶。



5.計步頁：點擊“APP”後掃描，可以下載APP，點擊“手錶”後掃描，
可進行綁定手錶。



6.心率頁：點擊圖示可以啟動心率測試，進度條結束後會返回測試結果。



7.天氣頁：在手錶主頁下劃顯示屏可顯示手錶所在地的天氣。

五. APP介面簡介

1.主頁

可在功能→關於設備修改；若綁定了多台設備，可以左右滑動切換。

可添加更多設備。

點擊“測量”即時測量；通過“計時器”可指定時間進行測量。

設備報警及通知訊息匯總。



線上：表示GPRS網絡正常，否則顯示“離線”；設備電量/定位時間/定位方式/定位位址 可刷新。

“觀塘區”表示設備所在地及當地天氣訊息。

點擊可撥打設備電話。

顯示步數及公里數。

可與設備互發語音訊息。

主頁/地圖/功能/我可轉到相應頁面。

2.地圖

- 標準地圖/衛星地圖：
點擊可切換地圖模式。
- 點擊可刷新最新定位。
- 點擊可啟動導航。



若購買並綁定了多台設備，可以切換查看。

可查看附近醫院。

可查看設備軌跡。

設置電子圍欄後，進或出圍欄會提醒監護人。

可撥打設備電話。

3.功能



通訊錄：可為手錶添加連絡人並設置對應許可權。

來電設置：可設置來電防火牆/自動接聽功能。

工作模式：可設置上傳定位的時間間隔。

情景模式：設置手錶的震動/響鈴/靜音等。

設備語言：可設置普通話/英語/粵語等。

WiFi設置：指定手錶附近WiFi後可省電。

跌倒靈敏度：可調整跌倒傳感器靈敏度。

求救語音：可選用系統預設語音或自行錄製。

語音菜單：可打開/關閉手錶的語音播報功能。

警報短訊(SMS)：可設置，當有警報時是否需要加上SMS短訊提醒。

遠程監聽：可讓設備主動撥打電話到指定號碼

關機/重啟：可選程關閉（需手動開啟）或重啟手錶。

恢復出廠設置：點擊“確定”可以恢復到出廠設置。

關於設備：可以設置設備頭像/名稱/電話號碼等。

固件升級：可選擇有新版本時是否自動更新升級。

4.我

頭像可以更換。

查看官方聯繫方式；
可升級到最新版本APP
(僅限安卓版本)



已登錄APP的帳號。

可自行設置。

修改APP帳號密碼。

六. 注意事項

1. 綁定前，手錶已預設緊急呼叫為366緊急召援服務關愛中心電話。綁定手錶後，需在APP中通訊錄重新添加366緊急召援服務關愛中心電話，電話：852 9702 2366。
2. 手錶主體內含電池，請勿靠近電源或將其投入火中，避免起火危險。
3. 皮膚過敏者在天氣較熱和潮濕環境下，請勿長時間過緊的配戴錶帶，可能會引起皮膚不透氣產生的皮疹或瘙癢。
4. 建議使用輸出5V-1A MAX的充電器對手錶進行充電。
5. 請與心臟起搏器等保持至少60CM的距離。
6. 請勿將產品浸泡或沖洗。
7. 請將產品遠離火源、高溫高熱等極端環境。
8. 本手錶在斷電狀態和服務區外時，定位功能無法工作。
9. 設備二維碼作為添加手錶的唯一標識請妥善保管。
10. 超級管理員解綁後，手錶會恢復到出廠設置。
若只是更換超級管理員，請在APP中轉讓到其他管理員後再解綁。
11. 手錶及APP軟件有可能升級，請留意APP裡的提示並自願選擇是否升級。
12. 手錶的各項功能，是基於手錶所處通信網路正常時測得。當手錶處於信號弱或無信號區域時，報警訊息將延遲或無法發出。同時，APP下發的指令也可能延遲或無法送達。

七. 產品功能及參數

項目	保鈴安A2規格及參數
01. 充電電壓	DC5V \pm 0.25V
02. 充電電流	\leq 0.5A
03. 電池類型	內置不可拆聚合物鋰離子電池
04. 電池容量	400mAh/3.7V
05. 內置MIC	20-16,000Hz, 信噪比 \leq 50dB
06. 內置喇叭	8 ohm , 0.5W
07. 定位方式	北斗/GPS/LBS/WIFI
08. 網絡頻率	GSM, GPRS: 850, 900, 1800, 1900; GPRS: Class 12
09. 網絡制式	支援中國移動2G, 3G, 4G卡
10. 資料業務	GPRS
11. WIFI	2.4G相容IEEE802.11b/g/n
12. 通話時間	約4小時 (視網絡信號強弱實際時間會有增減)
13. 待機時間	2天 (根據實際使用情況, 待機時間會有增減)
14. SIM卡類型	Nano
15. 工作溫度	-10/+50 $^{\circ}$ C
16. 存儲溫度	-20/+60 $^{\circ}$ C
17. 防水等級	IP53
18. 顯示屏	有

八. 包裝清單

- 主機 * 1
- 說明書 * 1
- 保修卡 * 1
- 5V磁吸式USB線 * 1(僅供設備充電之用，無數據傳輸功能)。

九. 免責聲明

- 1.在本說明書編制過程中已經力求內容的正確與完整，但並不保證本說明書沒有任何錯誤或漏失。
2. 從優化公司運營和產品使用角度考慮，本公司保留在不預先通知的情況下對產品部分功能進行調整的權利。
- 3.本公司擁有不需聲明即可對本產品之軟件及硬體做任意修改的權利。
- 4.未經本公司事先書面授權下，不得以任何形式對本說明書的任何部分進行複製，傳輸，轉錄或保存於可檢索的系統中，或翻譯成任何語言文字。
- 5.本公司對於因本產品，軟件，個人電腦及周邊設備的錯誤操作或故障，對SIM卡造成的資料損壞或遺失所導致之損失概不負責。
- 6.本公司的產品，會使用無線及網路，因幹擾或網路原因等造成的任何損失，本公司概不負責。
- 7.本公司的產品所提供的所有訊息只供提醒及參考，本公司不對因產品所提供的訊息錯誤，遺漏，外泄等承擔任何責任。
- 8.本公司的產品力求功能穩定，品質可靠。若在使用過程中發現有任何品質問題，請及時聯繫本公司售後服務部處理。本公司只對產品本身負責，不對產品本身以外的任何損失負責。

9. 本公司的產品支持“遠程監聽”功能，其功能為：具有“遠程監聽”權限的聯繫人，可以通過手機APP遠程發起“遠程監聽”功能，收聽手錶用戶周圍聲音情況。該功能應限緊急情況，無法聯繫到手錶使用者時使用。濫用該功能侵犯他人合法權益的，應由行為人承擔責任，本公司不承擔任何責任。

10. 使用本公司產品，即表示已經知曉並同意以上條款內容。

十. 聯絡我們

製造商:保力新能源科技(東莞)有限公司

服務電話:400 8303 680

服務郵箱:xiaoge@precisionhk.com

公司網址:<http://www.provista-care.com/>

地址:廣東省東莞市石排鎮向西工業區保力工業園